

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60



1V EI60/SP51 DAS - BANDEAU ENCASTRE DORMA - HM


Référence Commerciale : 1V SP51 BANDEAU ENCASTRE

MBD-1045

PV FEU : 13-A-675

FEU : EI₁ 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini

HUISSERIE

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 51 mm
Cadre bois exotique
Joint intumescent en périphérie
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 36kg/m²

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2750 suivant largeur
Largeur : 730 à 1230 (hauteur 2500 maxi)
730 à 930 (hauteur 2750 maxi)

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

EQUIPEMENTS

Bandeau encastré G96 EMF
Ferme-porte encastré ([MBO-064](#))
Angle Maxi en attente : 120°

Modes de commande :

- Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt
1.4 W	2.2W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Équipements :

- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 2-4 - Largeur ≤ 1100mm
- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 3-6 - Largeur > 1100mm
- Contact de position de sécurité

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :

- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)), en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

V-0